

ARM-911A

Automate de lecture de messages numériques



- C'est un mélangeur audio numérique équipé d'un processeur DSP et d'un lecteur de messages numériques. C'est le produit idéal pour tous les établissements scolaires et un complément à tout système de sonorisation Public Address existant. Il s'interface avec tout type de PABX.
- Il vous donnera la possibilité de faire de l'appel vocal ou de diffuser un des 10 messages à partir des pupitres micro, directement à partir des boutons en face avant de l'ARM-911A ou de n'importe quel téléphone connecté aux PABX.
- Il dispose de 4 entrées pour les pupitres micro, d'une entrée téléphone et deux entrées Micro/Ligne (alimentation phantom) pour la diffusion de musique d'ambiance. Chaque entrée est pourvue d'un réglage de niveau, d'un égaliseur et paramétrage de priorité.
- 10 entrées contact sec sont disponibles en face arrière permettant le déclenchement externe des messages ainsi que 5 sorties contact sec.
- Il dispose d'une seconde mémoire pouvant stocker et gérer par horloge interne jusqu'à 50 messages supplémentaires.
- Connecté au réseau, il est entièrement paramétrable depuis un PC pour diffuser l'un des 10 messages ou tout autre message à un moment prédéterminé.

Modèle		ARM-911A			
Sorties contact		5 sorties contact sec			
Alimentation		120 V AC - 240 V AC, 50/60Hz / 24 V DC			
Consommation		16W			
T° d'utilisation		0°C ~ +40°C			
Dimensions		L 482 x H 44 x P 280 mm · 1U			
Poids		3,5 kg			
		Sensibilité d'entrée	Signal/ Bruit	THD	Bande passante
AUX 1/2	-50 dBu	-50 dBu +/-3 dB	-67 dB	0,06 %	20 à 20 000 Hz
	-10 dBu	-10 dBu +/-3 dB	-87 dB	0,007 %	
	+4 dBu	+4 dBu +/-3 dB	-92 dB	0,004 %	
	+10 dBu		-108 dB		
SD CARD		-10 dBu +/-3 dB	-98 dB	0,007 %	20 à 20 000 Hz
REMOTE IN		0 dBu	-65 dB	0,2 %	20 à 20 000 Hz
TEL IN		-10 dBu +/-3 dB	-87 dB	0,007 %	20 à 20 000 Hz
NETWORK audio		-10 dBu +/-3 dB	-98 dB	0,01 %	20 à 20 000 Hz



Façade arrière