

MJ-MA106

Amplis-préamplis numériques 60 W / 100 W



- Les MA-106 et MA-110 sont des amplis pré-amplis compacts 1U avec une puissance de sortie de 60W et 100W convenant parfaitement aux petites installations comme les salles de conférences, restaurants, cafés...
- Grâce à leur circuit électronique haut rendement les MA-106 et MA-110 sont fiables, légers et à faible dissipation thermique.
- Le volume des entrées 1 à 3 sont réglables indépendamment.
- Les modulations des signaux sur les entrées 1 à 3 sont indiqués sur des voyants LED afin de vérifier le fonctionnement de chaque canal.
- Mise en veille automatique. Après aucune présence de signal pendant 5 minutes, le préamplificateur passe automatiquement en mode veille jusqu'à la présence d'un nouveau signal d'entrée qui le rétablira en moins de 0.5 secondes.
- Contrôle de tonalité (basses et aigües)
- La fonction mute peut-être contrôlée à distance et être reliée à l'alarme incendie.
- D'autres fonctions comme une alimentation micro Phantom et un TEL IN sont disponibles.

Modèle		MA-106	MA-110
Puissance RMS (W)		60	100
Impédance de sortie		15.5V/4Ω, 25V/10.5Ω, 70V/82Ω, 100V/167Ω	15.5V/4Ω, 25V/10.5Ω, 70V/82Ω, 100V/167Ω
Sensibilité d'entrée	INPUT 1	-50 dB	
	INPUT 2 (MIC)	-50 dB	
	INPUT 2 (LINE)	-10 dB	
	INPUT 3	-10 dB	
	TEL IN	0.775 V	
Bande passante (Hz) ±3dB		80 à 15 000	80 à 18 000
Signal / Bruit	INPUT 1, 2	> 60 dB	
	INPUT 3, TEL IN	> 70 dB	
Contrôle de tonalité	BASS (100Hz)	±12dB	±10dB
	AIGUE (10kHz)	±12dB	±10dB
Température de fonctionnement		-10°C ~ +40°C	
Consommation en veille		24W	30W
Alimentation		AC 220~240V, 50/60Hz	
Dimensions (LxHxP) (mm)		300 x 44 x 230	
Poids (kg)		3	



Façade arrière

BKT-MA106 : jeu d'équerres pour racker les amplis-préamplis MA-106 & MA-110 dans des baies 19" (en option)

