

MJ-EVP/E

Unité d'extension pour EVP



- 8 boutons programmables de zones
- Vous pouvez en connecter jusqu'à 7 ensemble sur l'EVP
- Il dispose de 8 boutons programmables par logiciel pour l'émission de messages dans un maximum de 8 zones.
- Il est doté d'un châssis en métal pour assurer une stabilité maximale et une protection contre les dommages.
- Chaque bouton peut être configuré pour une fonction spécifique : Preset, Volume+, Volume-, lancement message de confort...
- Tous les boutons sont conçus pour un usage intensif.

Modèle	EVP/E
Boutons	8 sélections de zones
Conditions opérationnelles	-5 à 45°C / 5 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Finition	Noir - RAL 9005
Poids	0,85 kg



